

Xantrex C35 - C40 - C60

REGULADORES ► REGULADORES FOTOVOLTAICOS



Controladores de carga, derivación o recarga del especialista en fuentes de energía

Los controladores de carga Xantrex están considerados como los mejores de la industria y ofrecen diversas funciones. La serie C dispone de tres modelos, C35, C40 y C60, diseñados para 35, 40 y 60 amperios de CC.

Características

- Funcionamiento muy eficaz, silencioso, con modulación de anchura de pulsos.
- Carga de las baterías en tres etapas (en bruto [bulk], absorción y flotación) con compensación de temperatura opcional.
- Protección automática contra sobrecargas, tanto en modo activo como pasivo.
- Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos del grupo FV.
- Construcción duradera.
- Controlado por microprocesador.

Como controlador de carga solar

- Si se utiliza como controlador de carga solar, el C40 puede controlar el funcionamiento de grupos de 12, 24 ó 48 VCC, y el C35 y el C60 pueden controlar el funcionamiento de grupos de 12 y 24 VCC.
- Todas las unidades permiten seleccionar configuraciones para baterías de plomo-ácido inundadas, de electrolito gelificado o de electrolito absorbido en fibra de vidrio.

Como controlador de carga de CC

- Como controladores de carga de CC, la serie C tiene un indicador de advertencia de desconexión de baja tensión y puntos de ajuste de control para su utilización sobre el terreno que gestionan la desconexión automática por alta y baja tensión.
- Interruptor de puesta a cero manual para funcionamiento de emergencia con baja tensión.

Como controlador de derivación

- La serie C dirige automáticamente la energía adicional a una carga de derivación como, por ejemplo, un calentador de agua, y garantiza que no se sobrecarguen nunca las baterías.

Aplicaciones

- Controlador de carga solar
- Controlador de carga CC
- Controlador de derivación

Opciones

- Sensor de temperatura de la batería remoto (BTS) incorporado para aumentar la precisión de carga
- Medidor de amperios-hora acumulativo que se puede instalar en la parte frontal del controlador o de forma remota hasta una distancia de 30 metros (100 pies)

Certificados

Conformidad UL según los estándares

- UL 1741 - 1999
- CSA 22.2 N° 107.1-95
- Cumple la normativa CE



Producto
Xantrex C35/40/C60
Regulador

Modelo
Xantrex C35
Xantrex C40
Xantrex C60

Referencia
18002022
18002034
18002025

xantrex

► Especificaciones técnicas

► Especificaciones eléctricas

Modelos	C35	C40	C60
Configuraciones de voltaje	12 y 24 VCC	12, 24, y 48 VCC	12 y 24 VCC
Tensión máx. del conjunto en circuito abierto	55 VCC	125 VCC	55 VCC
Carga / Corriente de carga (a 25 °C)	30 amperios CC	40 amperios CC	60 amperios CC
Corriente pico máx.	85 amperios CC	85 amperios	85 amperios
Caída de tensión máx. a través del controlador	0,30 voltios	0,30 voltios	0,30 voltios
Consumo normal en funcionamiento	15 ma	15 ma	15 ma
Consumo normal en estado inactivo	3 ma	3 ma	3 ma
Tamaño de breaker recomendado	45 amperios	50 amperios	60 A func. continua
Tamaño del cableado recomendado	#8 AWG	#8 AWG	#6 AWG
Instalaciones con baterías de plomo-ácido	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Instalaciones con baterías de NiCad	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Modo de control de carga	Reconexión por baja tensión - Ajustable (pegatina con la unidad) todos los modelos		
	Desconexión por baja tensión - Reconexión automática o manual seleccionable por el usuario		
	Incluye indicador de advertencia antes de la desconexión y proporciona un período de gracia seleccionable por el usuario) en todos los modelos		

► Especificaciones generales

Modelo	C35	C40	C60
Rango de temperatura especificado	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)		
Tipo de caja	Para interiores, ventilado, acero con revestimiento pulverizado, discos removibles de 3/4" y 1".		
Peso de la unidad	1,2 kg (2,5 lb)	1,4 kg (3,0 lb)	1,4 kg (3,0 lb)
Peso del envío	1,4 kg (3,0 lb)	1,6 kg (3,5 lb)	1,6 kg (3,5 lb)
Dimensiones (Al x An x F)	20,3 x 12,7 x 6,4 cm	25,4 x 12,7 x 6,35 cm	25,4 x 12,7 x 6,35 cm
Dimensiones del envío (Al x An x F)	31,5 x 17,8 x 6,4 cm	31,5 x 17,8 x 6,4 cm	31,5 x 17,8 x 6,4 cm
Montaje	Montaje vertical sobre pared - sólo en interiores		
Altitud - operativa/ Altitud - no operativa	4.572 m (15.000') / 15.240 m (50.000')		
Garantía	2 años		
Números de referencia	C35, C40, C60 - Controladores		
	CM - Panel de visualización frontal		
	CM/R-50, CM/R-100 - Panel de visualización remoto		
	BTS - Sensor de temperatura de la batería		

Características y opciones

Método de regulación	Tres etapas (en bruto [bulk], absorción y flotación)
Puntos de ajuste de control ajustables sobre el terreno	estado sólido, modulación de anchura de pulsos Dos puntos de ajuste de voltaje ajustables por el usuario para el control de cargas o fuentes de carga - el ajuste se mantiene si se desconecta la batería
Panel de visualización	CM, CM/R-50 ó CM/R-100 - pantalla LCD alfanumérica opcional con iluminación posterior que muestra el voltaje de la batería, el Ah de CC, los Ah/h acumulados y los Ah/h desde la última puesta a cero - el dispositivo remoto incluye un cable de 15 m (50') ó 30,5 m (100')
Carga de equalización	Equalización automática cada 30 días o manual seleccionable por el usuario
Sensor de temperatura de la batería	BTS - sensor de temperatura de la batería remoto opcional para aumentar la precisión de carga